Légende :

Oui	Configuration Standard Optimum
Oui	Configuration maintenance site
Non	Sans objet = Configuration interdite
Non	Configuration Non fonctionnelle
AU	Arrêt d'urgence

**COMPATIBILITE
ALPHA 2/6/10**02.DIV.484 Rev: A
Adaptation : SFO

	EXTENSION 4 zones EX4D		EXTINCTION DEAG			
	EX4P10/1 ; B05	EX4P10/3 ; C01	CE1P10/4 ; C00	CE1P10/4 ; D00	CE1P10/5 ; D01	CE1P10/5 ; D02
	Version HW Version SW	V1.13 V2.00	V2.12	V3.00.04	V3.00.06	V3.12
B2D (E00) <u>Version HW : CB2P10/4</u> <u>Version SW : V3.10.03</u>	Oui	Oui	Oui (sans AU)	Oui	Oui	Oui
AR2D (D01) <u>Version HW : CB2P10/4</u> <u>Version SW : V2.01</u>	Oui	Oui	Non	Non	Non	Non
B2D (D01) <u>Version HW : CB2P10/2</u> <u>Version SW : V3.00.03</u>	Oui	Non (*)	Oui (sans AU)	Oui (**)	Oui	Oui
B2D (B07) <u>Version HW : CB2P10/2</u> <u>Version SW : V1.24</u>	Oui	Non (*)	Oui	Non	Oui (sans AU)	Oui (sans AU)
AR2D (B07) <u>Version HW : CB2P10/2</u> <u>Version SW : V1.24</u>	Oui	Non (*)	Non	Non	Non	Non

NB :

- Interdiction d'utiliser la nouvelle carte EX4D (EX4P10/3-V2.00.01) sur les anciennes centrales (CB2P10/2 S ou C avec V≤1.24 ; CB2P10/2 AU avec V≤3.00.03)
- Interdiction d'utiliser les modules 2LDE et ED4SV sur les anciennes centrales (CB2P10/2)

(*) = Incompatibilité pour cause de tension trop faible fournie par ancienne carte CB2P10, rehaussée sur la nouvelle carte CB2P10 suite à la norme 54-13

(**) = Bug de la fonction Arrêt d'urgence si délai extinction > 40s.