

## SAVE4-22



- *Equipé d'un flash répondant à la loi sur l'égalité des chances*
- *Equipement d'alarme de type 4*
- *Facilité d'installation et d'utilisation*
- *Garantie 2 ans*

### Références Commerciales

Désignation	Code article	Caractéristiques
Boitier d'alarme de type 4	SAVE422	Intègre un bouton d'évacuation, 1 diffuseur sonore 32-001 et 1 flash. Conditionné à l'unité.
Boitier d'alarme de type 4 à message parlé	SAVE422-MP	Intègre un bouton d'évacuation, 1 diffuseur sonore à message parlé et 1 flash. Conditionné à l'unité.
Boitier d'alarme de type 4	SAVE422-K10	Intègre un bouton d'évacuation, 1 diffuseur sonore 32-001 et 1 flash. Conditionné par 10.

### Caractéristiques Techniques

Dimensions (Lxhxp)	285x235x90 cm
Alimentation principale	230V +10/-15%
Alimentation secondaire - autonomie en veille - recharge	1 batterie au plomb 12V/3.4Ah 12h 36h
Indice de protection	IP30C
Couleur	Gris - RAL 7035
Durée paramétrable	5 minutes +30s/-0s
Entrées	2 lignes de déclencheurs manuels DMCL05F avec surveillance à la coupure franche ou c/c franc
Sortie auxiliaire	24V - 50mA avec protection réarmable. 2 lignes de diffusion avec surveillance à la coupure franche ou c/c franc
Reports	1 report RCT évacuation 50V / 0.3A en courant continu 1 report RCT défaut général 50V / 0.3A en courant continu
Commandes en FAV	1 BP arrêt signal sonore / essai signalisation 1 BP de commande centralisée